

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fones de ouvido sem fio AnkoO. Possuem design aberto em formato de gancho (ear-hook), sem contato direto com o canal auditivo. Apresentam conexão Bluetooth 5.4, controle de funções por toque e microfones integrados para a realização de chamadas, além de estojo de carregamento com fixação magnética, painel lateral em LED para visualização do percentual de carga e entrada USB-C para recarga. Acompanha cabo USB-C e cordão elástico para transporte.

Modo de Uso: Instruções para

Especificações: Registro Anatel:

03582-25-17697 Protocolo Bluetooth:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP Versão de Bluetooth: 5.4

Distância máxima de recepção: Até 10m

Capacidade de bateria: 50mAh (cada fone);

250mAh (estojo) Duração estimada de bateria:

Até 6 horas (fones de ouvido); até 15 horas

(estojo) Tamanho do alto-falante: 14.2mm

Faixa de resposta de frequência: 20HZ-20KHZ

Sensibilidade do alto-falante: 120.5±3db

Impedância do alto-falante: 16Ω±15%

Sensibilidade do microfone: -42dB±3dB

Corrente de trabalho: 3.9-9.6mA Tensão de carregamento: 5V

Medidas da Embalagem (A x L x P): 16 cm x 10 cm x 4,5 cm (caixa papelão)

desligar: Com os fones dentro do estojo, abra-o para ligar. Coloque os fones novamente na caixa e feche-a para desligar

b) Interromper ou retomar a reprodução de música: toque uma vez em qualquer um dos fones

c) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone direito.

d) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone esquerdo.

e) Aumentar o volume: dê três toques rápidos no fone direito.

f) Diminuir o volume: dê três toques rápidos no fone esquerdo.

g) Iniciar assistente do aparelho conectado: mantenha pressionado qualquer um dos fones por cerca de 2 segundos.

h) Atender chamadas de voz: dê

emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o LED de cada um deles está piscando. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""EFDO003"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento. Instruções para recarga: Conecte o estojo a uma fonte de energia através da entrada USB-C disponível. Uma vez conectado, o painel de LED indicará o percentual de carga, chegando aos 100% quando o processo estiver completo. Retire o estojo da alimentação de energia após a recarga. Lista de operações: a) Ligar

*um toque leve em qualquer um dos fones.
i) Recusar chamadas de voz: mantenha pressionado qualquer um dos fones por cerca de 2 segundos. "*